

# NVR V3 簡易操作

## 1 進入主選單



1-1 在即時畫面下按滑鼠右鍵，出現選單後點選「主選單」，選擇[帳號]並輸入[密碼]，再按一下[確定]即可。

## 3 網路設定



3-1 進入主選單後點選「設定」。



3-2 點選「網路參數」，輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道，按一下「儲存」。



3-4 點選主選單內的「系統維護」。

## 2 硬碟格式化



2-1 進入主選單後點選「硬碟管理」，進入硬碟管理介面。



2-2 選取要格式化的硬碟，點選「格式化」



3-3 若採用PPPOE，輸入電信業者所提供的帳號和密碼，按一下「儲存」。



3-5 從系統維護中的網路資訊可確認連線狀況與連線IP位址。

# 4 攝影機添加



4-1 在選單內點選「添加IP攝影機」或是進入主選單內點選「攝影機」，進入攝影機管理介面。



4-2 在介面中選擇搜尋到的某個網路攝影機，按一下「+」，完成對IP設備的添加。

# 5 錄影設定值



5-1 進入主選單點選「錄影設定」。



5-2 點選左方「編碼參數」，請依需求設定每個攝影機的錄影解析度、畫質、張數、位元率。

# 6 回放



6-1 在選單內點選「回放」或是進入主選單內點選「回放」，進入回放介面。



6-2 選擇要回放的攝影機、日期，點選播放。

# 7 備份



7-1 將隨身碟或隨身硬碟接上設備主機，進入主選單後點選「備份」，進入備份介面。



7-2 選擇想要備份的「攝影機」「錄影類型」「開始時間」「結束時間」，按一下「搜尋」。



7-3 選擇影像檔案後點選「備份」。