

AR-PB2 不鏽鋼開門按鈕



AR-PB5 不鏽鋼免電源開門按鈕



AR-101-PBI-S 嵌入式紅外線非接觸式開門按鈕



AR-101-PBI-L 嵌入式紅外線非接觸式開門按鈕



AR-888-PBI-S 嵌入式紅外線非接觸式開門按鈕



產品特色

- 嵌入式平面安裝設計輕薄美觀，全不鏽鋼材質堅固耐用。
- 窄款、美規與歐規尺寸搭配提供窄版、美規與歐規三款尺寸，可配合各式安裝案場需求選用。
- 防潑水設計，適用於全戶外環境使用。
- 依需求提供面板客製化雷雕字樣，提升大樓或社區建築整體形象質感。
- 傳統無電源開關，安裝簡單使用壽命長。
- 嵌入式平面安裝設計輕薄美觀，全不鏽鋼材質堅固耐用。
- 窄款、美規與歐規尺寸搭配提供窄版、美規與歐規三款尺寸，可配合各式安裝案場需求選用。
- 內建多組薄膜開關，任意角度輕壓按鈕皆可觸發，使用壽命高達50萬次以上。
- 依需求提供面板客製化雷雕字樣，提升大樓或社區建築整體形象質感。
- 不需外接電源即可使用，提升使用便利性。
- 高解析微距調整型，適用於密集併接安裝也不干擾。
- 提供動作時LED指示燈，可由外部控制(選配)，嵌入式安裝設計輕薄美觀。
- 可依需求自行調整紅外線感應距離，調整距離0.5 - 15 cm。
- 紅外線感應設計，無需實際接觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用。
- 提供窄版、美規與歐規三款尺寸面板，可配合各式安裝案場需求選用。
- 同時具有物理開關設計，即使無電源情況下仍有物理開關觸發開門功能。
- 紅外線開門按鈕採模組化設計，可配合裝修場直接將模組安裝在裝修面上，可不硬性搭配制式面板，具靈活性配置優點。
- 同時具有物理開關設計，即使無電源情況下仍有物理開關觸發開門功能。
- 紅外線感應設計，無需實際接觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用。
- 提供美規與歐規兩款樣式，可配合案場需求選擇。
- 可依用戶需求切換狀態指示燈光環顏色
- 抗日光及紅外線干擾設計
- 防水等級IP65，無論室內外皆適合安裝。
- 可依需求自行調整紅外線感應距離。

產品規格

工作電壓	無需外接電源 / DC 12V (LED)	工作電壓	無需外接電源	工作電壓	DC 9-24V	工作電壓	DC 9-24V	工作電壓	DC 9-24V
消耗電流	LED: 12VDC / 10mA	消耗電流	-	消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA	消耗電流	DC 12V 待機: 30mA / 工作: 75mA	消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA
接點容量	30VDC / 100mA	接點容量	30VDC / 100mA	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A
輸出接點	N.O. / N.C.	輸出接點	N.O.	輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)	輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)	輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)

美規窄版

型號	AR-PB2-041108-GR	AR-PB5-041108	DMET-101PJ01	DPLA-101PB-L-6A	—
尺寸	108(H)X41(W)X4/15(D)	108(H)X41(W)X2/13(D)	108(H)X41(W)X2/31(D)	116(H)X46(W)X6(D)	—
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	EXIT字樣	—

美規

型號	AR-PB2-072122-GR	AR-PB5-068108	DMET-101PJ05	DPLA-101PB-L-7A	AR-PBI-888(US)
尺寸	122(H)X72(W)X4/15(D)	108(H)X68(W)X2/13(D)	122(H)X72(W)X2/31(D)	114(H)X69(W)X6(D)	118(H)X81(W)X9/42(D)
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	EXIT字樣	SOYAL Logo + EXIT字樣

歐規

型號	AR-PB2-086086-GR	AR-PB2-086086	DMET-101PJ03	DPLA-101PB-L-8A	AR-PBI-888(EU)
尺寸	86(H)X86(W)X4/15(D)	86(H)X86(W)X2/13(D)	86(H)X86(W)X2/31(D)	86(H)X86(W)X6(D)	86(H)X86(W)X9/42(D)
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	EXIT字樣	SOYAL Logo + EXIT字樣